

Wellcomm W118G merupakan sebuah modem yang digunakan untuk akses internet broadband. Modem ini dijual paket dengan Telkomsel Flash.

Download Gili-SMS di <u>http://www.yusiwa.com</u>. Lakukan instalasi, tekan tombol next terus setelah itu restart komputer.

Informasi :

Gili-SMS tidak bisa berjalan berbarengan dengan internet. Akses internet harus dimatikan / di-stop terlebih dahulu.

Instalasi

Ikuti petunjuk dari dialog yang tertampil setelah memasukkan modem ke colokan USB.



Tekan tombol Next

ONLINE MA	ANAGER Wizard	\mathbf{X}
Choose D Select fo	estination Location Ider where setup will install files.	No.
	Install ONLINE MANAGER to: C:\Program Files\ONLINE MANAGER	Change
InstallShield -		Back Next > Cancel

Tekan tombol Next

Proses instalasi berjalan, ditunggu saja



Tekan tombol Finish

Software ONLINE MANAGER otomatis berjalan setelah proses instalasi selesai. Jika tidak, anda bisa menjalankan dari tombol **Start / All Programs / ONLINE MANAGER / ONLINE MANAGER** atau **restart** komputer.

Konfigurasi Koneksi

Sebelum Gili-SMS dapat digunakan, kita harus melakukan konfigurasi koneksi dengan modem terlebih dahulu, agar Gili-SMS dapat berkomunikasi dengan modem.

- 1. Jalankan Control Panel / Phone and Modem Options
- 2. Pada **Tab Modem**, perhatikan di "*HSPADataCard Proprietary USB Modem*" untuk nomor COM yang tertampil. Nomor COM ini bisa berbeda untuk setiap komputer

one and Modem Options	?
Dialing Rules Modems Advanced	
The following modems are installed:	
Modem	Attached To
Agere Systems HDA Modem	COM7
Rivetooth Modem	Not present
BISPADataCard Proprietary USB Modern	COM12
🛛 😂 Nokia: USB Modem	Not present
Nokia 5800 XpressMusic Bluetooth Modem	COM10
😵 Nokia 5800 XpressMusic Bluetooth Mode	Not present
Nokia 5800 XpressMusic USB Modem	Not present
Sony Ericsson Device 125 USB WMC Dat	Not present
Sony Ericsson Device 125 USB WMC Mo	Not present
Sony Ericsson Device 816 USB WMC Dat	Not present
Sony Ericsson Device 816 USB WMC Mo	Not present
USB Wireless Modem	Not present
Add Rem	ove Properties
ОК	Cancel Apply

Pada contoh diatas nomor COM yang terisi adalah COM12

- 3. Jalankan Gili-SMS. Pilih menu File / Konfigurasi
- 4. Pilih nomor Port yang sesuai seperti yang digunakan oleh modem Wellcomm. Seperti contoh gambar diatas Port yang digunakan adalah COM12, maka pada dialog Konfigurasi di Gili-SMS, dibagian Port, nomor ini harus dipilihkan sama.

길 Konfigurasi			
Koneksi Modem Hea	eluar der Footer	Pastikan nomor COM yang tertera sama seperti yang digunakan oleh modem Wellcomm W118G di Control Panel / Phone and Modem	
Port :	СОМ12	•	Cohinais
Baud Rate :	115200	•	
Data Bits :	8	•	
Parity :	None	•	
Stop Bits :	1	•	

- 5. Untuk Baud Rate=115200 atau 921600, Data Bits=8, Parity=None, Stop Bits=1 (seperti gambar diatas)
- 6. Tekan tombol **Simpan**
- 7. Keluar dan Jalankan kembali Gili-SMS
- 8. Jika tertampil pesan "*Gili-SMS, Koneksi sudah OK*" di Taskbar, berarti konfigurasi sudah benar dan Gili-SMS sudah bisa digunakan
- 9. Selesai

Gili-SMS

Software SMS penunjang usaha, kegiatan dan layanan anda http://www.yusiwa.com