

Ditulis oleh Yudi Silo Wardono Programmer Gili-SMS

Website : http://www.yusiwa.com

Pengantar

Gili-SMS merupakan sebuah software SMS manager yang bisa digunakan untuk menerima dan mengirim SMS. Gili-SMS dapat mengirim SMS ke kontak, grup kontak, massal dan file Excel. Tarif murah SMS dari operator GSM dapat dimanfaatkan sebagai media SMS marketing, promosi produk/jasa via SMS, SMS center Perusahaan, SMS dakwah, SMS request radio, SMS pemberitahuan dll. Media SMS dapat diaplikasikan pada setiap bidang usaha mulai dari bank, radio, sekolah, dealer, komunitas, tour and travel, pesantren, gereja, bimbel, koperasi dll.



Untuk dapat mengirim dan menerima SMS, Gili-SMS harus dihubungkan dengan modem GSM terlebih dahulu. Gili-SMS cocok digunakan dengan beberapa modem GSM seperti Huawei, ZTE, Prolink, D-Link, Sierra, Vodafone, Wavecom, Zoglab bahkan dengan beberapa merek HP seperti Siemens, Nokia dan Sony Ericsson.



Pada artikel kali ini Gili-SMS akan dihubungkan(digunakan) dengan modem GSM Huawei E161 paket dari Three. Modem Huawei E161 paket dengan Three merupakan modem GSM yang digunakan untuk akses internet. Software bawaan modem sudah dimodifikasi sesuai dengan brand(merek) Three.



Persiapan

Siapkan SIM Card terlebih dahulu. Anda bisa menggunakan sembarang SIM Card asalkan GSM. Pastikan SIM Card sudah bisa digunakan untuk menerima dan mengirim SMS dari handphone. Jangan lupa cek saldo dan masa tenggang.

Untuk memperoleh tarif SMS murah, terlebih dahulu ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Prosedur ini berbeda untuk setiap operator GSM. Untuk lebih jelasnya anda bisa menghubungi Call Center dari SIM Card yang anda gunakan.

Nomor Call Center	Keterangan
116	Telkomsel
222	Indosat
817	XL
838	AXIS
123	Three

Ikuti dengan seksama perubahan skema tarif SMS dari setiap operator. Ada yang berbatas pada jumlah SMS dan ada yang berbatas pada jam. Pada saat artikel ini dibuat tarif SMS untuk kartu AXIS, XL, Three, AS berkisar antara 500-1.000an rupiah per hari sudah bisa mengirim SMS mulai dari ribuan sampai puluhan ribu SMS ke semua operator.

Instalasi 3 Mobile Broadband

Pada saat pertama kali menggunakan (menghubungkan) modem Huawei E161 ke komputer, anda akan diminta untuk melakukan instalasi. Instalasi ini berupa software bawaan modem yaitu 3 Mobile Broadband dan driver modem. Jika anda sudah melakukannya, maka lewati saja bagian ini. Instalasi ini hanya sekali saja untuk dilakukan.

Nantinya software bawaan modem berupa 3 Mobil Broadband tidak akan dipakai, kita akan menggunakan software standar dari modem Huawei yaitu Mobile Partner untuk mengaktifkan SIM Card setiap kali modem dihubungkan(dicolokkan) ke komputer. Instalasi software bawaan 3 Mobile Broadband dan driver modem Huawei E161 paket dari Three perlu dilakukan agar tidak akan muncul dialog instalasi setiap kali mencolokkan modem ke komputer. Ini hanya sebagai "syarat" saja.

1. Hubungkan modem ke komputer dan tunggu beberapa saat sampai keluar dialog **3 Mobile Broadband Setup**. Tekan tombol **Next**



2. Pada dialog License Agreement, tekan tombol I Agree



3. Pada dialog Choose Install Location, tekan tombol Next

😚 3 Mobile Broadband Setup	
Choose Install Location Choose the folder in which to install 3 Mobile Broadband.	
Setup will install 3 Mobile Broadband in the following folder. To install in a different for Browse and select another folder. Click Next to continue.	older, click
Destination Folder <u>EAProgram Files\3 Mobile Broadband</u> Browse.	
Space required: 35.4MB Space available: 41.6GB	
< Back Next >	Cancel

4. Pada dialog Choose Start Menu Folder pilih tombol Install

😽 3 Mobile Broadband Setup	
Choose Start Menu Folder Choose a Start Menu folder for the 3 Mobile Broadband shortcuts.	
Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's short can also enter a name to create a new folder.	ccuts. You
3 Mobile Broadband	
4shared Tools 7-Zip Accessories Administrative Tools Adobe Help Viewer 2 Adobe RoboHelp 8 AHA Dialer Altap Salamander 2.51 Appcelerator Avtech VideoViewer Burn4Free Canon iP1900 series	
< Back Install	Cancel

5. Dialog selanjutnya, Installer akan melakukan peng-copy-an file. Tunggu sampai selesai.

😚 3 Mobile Broadband Setup	
Installing Please wait while 3 Mobile Broadband is being installed.	
Extract: Hutchison_C100\plugins\XFramePlugin\My3_001.ico Extract: Hutchison_C100\plugins\XFramePlugin\splash.gif Extract: Hutchison_C100\plugins\XFramePlugin\Thumbs.db Extract: Hutchison_C100\RunInfo.ini Extract: Hutchison_C100\Skin\Lassic.smf Extract: Hutchison_C100\Skin\Classic.smf Extract: Hutchison_C100\Skin\Classic.sml Extract: Hutchison_C100\Skin\Classic.sml Extract: Hutchison_C100\Skin\Classic.sml Extract: Hutchison_C100\Skin\Classic.sml Extract: Hutchison_C100\Skin\Classic.sml Extract: Hutchison_C100\Skin\Classic.sml Extract: Hutchison_C100\SysSetting.xml Extract: Hutchison_C100\Thumbs.db Extract: Hutchison_C100\Thumbs.db	
< Back Next >	Cancel

6. Jika terdapat dialog Software Installation, tekan tombol Continue Anyway



7. Selanjutnya tekan tombol Finish



Jika menjumpai dialog software bawaan modem yaitu 3 Mobile Broadband, matikan saja dengan menekan tombol silang berwarna merah.



Instalasi Mobile Partner

Menggunakan software 3 Mobile Broadband untuk mengaktifkan SIM Card menyebabkan modem tidak bisa diakses dengan Gili-SMS, oleh karena itu kita akan menggunakan software standar dari Huawei yaitu Mobile Partner. Mobile Partner bisa di download di <u>http://www.yusiwa.com/download-lain2/Mobile-Partner-21.005.11.00.865%20.zip</u>



Setelah men-download, buka(uncompress) file menggunakan Winzip atau Winrar. Terdapat 2 file, untuk menjalankan instalasi, **klik 2x pada file Setup.exe**

- 🚞 Mobile Partner File Edit View Favorites Tools Help -Ð 🔎 Search 🛛 💦 🌏 Back 🝷 Folders -💌 🔁 Go Address 🛅 C:\temp\Mobile-Partner-21.005.11.00.865\Mobile Partner data.bin VLC media file (.bin) 13.850 KB 对 Make a new folder Publish this folder to the Web 😂 Share this folder Setup.exe \$ Other Places C Mobile-Partner-21.005. 📋 My Documents Chared Documents 😼 My Computer 2 objects 14,2 MB
- 1. Pada dialog Installer Language, Pilih bahasa English lalu tekan tombol OK



2. Pada dialog Mobile Partner Setup, tekan tombol Next



3. Pada dialog License Agreement, tekan tombol I Agree



4. Pada dialog Choose Install Location, tekan tombol Next



5. Pada dialog Choose Start Menu Folder, tekan tombol Install

😽 Mobile Partner Setup	
Choose Start Menu Folder Choose a Start Menu folder for the Mobile Partner shortcuts.	
Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's sho can also enter a name to create a new folder. Mobile Partner	rtcuts. You
3 Mobile Broadband 4shared Tools 7-Zip Accessories Administrative Tools Adobe Help Viewer 2 Adobe RoboHelp 8 AHA Dialer Altap Salmander 2.51 Appcelerator Avtech VideoViewer Burn4Free	
< Back Install	Cancel

6. Tunggu sampai proses selesai.



7. Selanjutnya tekan tombol Finish



Mobile Partner dapat dijalankan dari shortcut yang ada di desktop.

			📵 Mol	ile Partner										
			File (operation Too	ols Hel	p								
			3	Connection		Statistics	all 🝙	E Te:	d 🕌	Phonebook	-	Call Log	🍯 បទ៖	5D
				Profile I	Name:	Indosat G	PRS						Connect	
and the second		0												
<u> </u>														
WampServer	Dropbox	Mobile Partner												
		\smile												
C:\		3												
Command	Yahoo!	3 Mobile												
Prompt	Messenger	Broadband	₹ v	/CDMA T-SEL										

Konfigurasi Mobile Partner

Pastikan software 3 Mobile Broadband sudah dimatikan terlebih dahulu, jalankan software Mobile Partner.

- 1. Pilih menu Tool / Options
- 2. Pada bagian General, pastikan opsi "Launch on OS startup" tidak dicentang, tekan tombol OK

Options	X
Call Call Profile Management Network	Startup Launch on OS startup Minimize window on startup ntang.
	OK Cancel

3. Pada bagian **Text Message**, centang pada opsi "*Save on SIM/USIM card or device*" lalu tekan tombol **OK**

Options	X
General Call Profile Management Network	Text message handling Show a notification when a new text message arrives Sound file name: C:/Program Files/Mobile Partner/plugins/SMSUPlugin/SMSVoice.wav Browse Test New Message Save Mode Save in leeal Save on SIM/USIM card or device SMSC Message Centre Number: +6281100000 Storage Period: Maximum
	OK

4. Jika sudah keluar dari Mobile Partner

Perlu diperhatikan

Setiap kali anda menghubungkan(menancapkan) modem ke komputer, software 3 Mobile Broadband akan dijalankan. Jika sudah tertampil, matikan saja dan jalankan Mobile Partner. Hal ini agar SIM diaktifkan menggunakan Mobile Partner sesuai dengan konfigurasi yang sudah dilakukan diatas.



Setelah kartu terdeteksi oleh Mobile Partner, maka matikan saja Mobile Partner-nya. Selanjutnya anda tinggal menjalankan Gili-SMS.

Konfigurasi Gili-SMS

Setelah tahap instalasi software 3 Mobile Broadband dan Mobile Partner, sekarang saatnya melakukan konfigurasi modem dengan Gili-SMS. Sejak update bulan April 2012, Gili-SMS sudah mendukung dialog **Wizard Koneksi Modem**.

Pastikan modem Huawei E161 sudah terhubung ke komputer dan Mobile Partner sudah dijalankan sesuai dengan penjelasan dibagian *"Perlu diperhatikan"*

- 1. Jalankan Gili-SMS, pilih menu File / Panduan Koneksi Modem
- 2. Pada dialog Selamat Datang, tekan tombol Lanjut



3. Pada dialog berikutnya, tekan tombol Lanjut



- 4. Gili-SMS akan mendeteksi modem yang terhubung ke komputer dan mengetes apakah modem bisa digunakan untuk SMS. Modem yang terdeteksi akan ditampilkan dalam daftar.
- 5. Pilih modem Huawei E161 pada daftar dan tekan tombol Lanjut

🌽 Panduan Koneksi Mode	m 🗖 🗖 🗖
	Daftar dibawah ini merupakan modem-modem yang terdeteksi oleh Gili-SMS. Plilh modem yang sesuai dengan yang anda gunakan. Port Nama Modem COM13 huawei E161
Koneksi Modem	Jika anda tidak mendapati modem yang terhubung ke komputer dalam daftar diatas, pastikan driver modem sudah di-instail. Tekan tombol "Deteksi" untuk mendeteksi modem.

 Selanjutnya pilih dari daftar modem(kanal) ke berapa yang akan dihubungkan dengan Huawei E161. Gili-SMS dapat terhubung dengan maksimal 5 modem dalam 1 komputer. Jika anda tidak mengerti biarkan saja terpilih apa adanya. 7. Selanjutnya pilih dari daftar jenis kartu dan operator untuk kartu(SIM Card) yang digunakan. Pada entry Nomor Kartu, isi nomor kartu dengan lengkap atau 3-4 digit belakang kartu.



8. Terakhir, tekan tombol Finish

Gili-SMS akan mencoba terhubung ke modem(inisialisasi) dan jika berhasil pada statusbar akan tertampil sinyal dalam persen.

🤞 Gili-SMS					
File Program Tool Keluar					
Kategori SMS 🛞			5 🔊 🔁	SMS N	MASUK(14.006) 🔛
(updat) kurget M 2M2	DITERIMA (RE	CEIVED)	PENG	iIRIM (SENDER)	Pesan 🔼
SMC Competers(Draft)	SIM / Tanggal	Jam	No. Handphone	Nama Kontak	
SMS Sementara(Dran)	5 27-03-2012	11:25:33	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	🖂 Salam Sukses. Kembangkan
SMS Terkinm(sent)	5 27-03-2012	11:25:32	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	🖂 Salam Sukses, Kembangkan
C SMS Template	5 27-03-2012	11:25:32	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	🖂 Salam Sukses, Kembangkan
SMS Terjadwal	5 27-03-2012	11:25:30	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	🛛 🖂 Salam Sukses, Kembangkan
SMS Tertunda(Uutbox)	5 27-03-2012	11:25:29	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	🔄 🖂 Salam Sukses. Kembangkan
🔯 SMS SPAM	5 27-03-2012	11:25:29	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	🛛 🖂 Salam Sukses. Kembangkan
	5 27-03-2012	11:25:28	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	🗌 🖂 Salam Sukses. Kembangkan 📃
🛋 Kontak dan Grup 🛛 🛞	5 27-03-2012	11:25:28	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	Salam Sukses. Kembangkan
🌆 Daftar Kontak	5 27-03-2012	11:25:27	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	Salam Sukses. Kembangkan
🙎 Kontak Baru	5 27-03-2012	11:25:26	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	Salam Sukses. Kembangkan
la Daftar Grup	5 27-03-2012	11:25:24	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	Salam Sukses. Kembangkan
Sun Baru	5 27-03-2012	11:25:24	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	Salam Sukses. Kembangkan
	5 27-03-2012	11:25:23	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	Salam Sukses. Kembangkan
	5 27-03-2012	11:25:22	+6285748272745	Bpk. Rokhim, Toko Anda	🖂 Salam Sukses, Kembangkan
V SMS 🛞					> ~
📷 Kirim SMS Kontak	Salam Sukses. Ker	mbangkan us	saha anda agar lebih	maju, gunakan sms sebagai	media untuk memberikan 🛛 🔣
🗧 🖾 Kirim SMS Ke Grup 🤅 Sin ya	ıl tertampil beserta	d	an karyawan. Gunaki	an Gili-SMS.00010	
🚰 Kirim SMS Massal 🛛 🛛 🕹 😽	angan kartu yang				
👘 📇 Kirim SMS Massal Sesuai Agama 🛛 digun	akan dan 3 digit no	mor			~
Teraki	m.			Untuk mencar	i tanggal, masukkan tanggal lalu tekan TAB
C Kirim SMS Dari File Excel	Tapagal No. Ha	ndnhone I	Jama Kontak		
Pencarian SMS		Software S	MS nenuniang usaba	a, kegiatan & lavanan, http://	/www.vusiwa.com
Modem : AS(808) S:61%	OFF	OF	F	OFF	OFF

Jika Gili-SMS tidak dapat terhubung ke modem coba keluar dan jalankan lagi Gili-SMS. Hal yang perlu diingat adalah penjelasan yang tertera dibagian "*Perlu diperhatikan*".

Jika anda masih mengalami kesulitan dalam menggunakan Gili-SMS dengan modem Huawei E161 paket dari Three, hubungi kami di 0852.3558.3200(AS) atau 0878.545.20001(XL) atau YM ke cs1_yusiwa@yahoo.com atau YM ke cs2_yusiwa@yahoo.com.